

单触电缆

CN-7□-C□

非常感谢您使用Panasonic产品。请仔细，完整地阅读此操作手册以便正确，合理地使用此产品。请把此手册放在随手可得之处以便快速查找。

请参考连接设备使用手册的连接电路图。

1 产品概要

- 本产品为单触电缆,用以连接光纤传感器放大器等。

2 主要规格

● 母电缆

类 型 项 目	3芯电缆			4芯电缆		
	型 号	CN-73-C1	CN-73-C2	CN-73-C5	CN-74-C1	CN-74-C2
电 缆 类 型	0.2mm ² 3芯橡皮电缆			0.2mm ² 4芯橡皮电缆		
电 缆 长 度	1m	2m	5m	1m	2m	5m
电 缆 外 直 径	φ3.3mm					

● 子电缆

类 型 项 目	2芯电缆			1芯电缆		
	型 号	CN-71-C1	CN-71-C2	CN-71-C5	CN-72-C1	CN-72-C2
电 缆 类 型	0.2mm ² 1芯橡皮电缆			0.2mm ² 3芯橡皮电缆		
电 缆 长 度	1m	2m	5m	1m	2m	5m
电 缆 外 直 径	φ3.3mm					

3 连接


- 确认在断电状态下连接或断开单触电缆。
- 串联超过两台放大器时,从第2台起请使用子电缆(CN-71-C□或CN-72-C□)作为单触电缆。

连接

- ① 握住单触电缆接头,把突出部分对准放大器接头顶部的凹槽。
- ② 插入接头直到听到卡嗒声。

拆卸

- ① 按下单触接头上面的突出部分, 拉出接头。
(注1): 注意如果没有按下突出部分就拉出接头, 突出部分会被损坏。不可使用接头突出部分损坏的单触电缆。此外, 拉电缆会导致电缆断裂。

4 产品中有害物质的名称及含量
(电子信息产品污染控制要求)

制造商: 松下神视株式会社

<http://panasonic.net/id/pidsx/global>

海外销售部(总公司)

地址: 日本国爱知县春日井市牛山町2431-1

电话: +81-568-33-7861 传真: +81-568-33-8591

进口商: 松下电器机电(中国)有限公司

中国(上海)自由贸易试验区马吉路88号7,8号楼二层全部位 电话: 021-3855-2000

元器件客服中心 客服热线: 400-920-9200

PRINTED IN JAPAN

© Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd. 2016